



FICHA TÉCNICA

Generador De Gasolina De 8000 Watt 110-120/220-240V/60Hz (Rpm):3600
 Motor 4 Tiempos Ohv (MI):420 Enfriado Aire. Encendido Cuerda Y Llave. Tanque
 25 Lts. 89 Kg

CÓDIGO:
UTP180006

***Nombre:** Generador de Gasolina

Acabado: Pintado

AVR: Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso

Certificaciones: CE

Código de producto: UTP180006

Desplazamiento: 420 CC

Encendido: Cuerda y eléctrico (llave)

Garantía: 8 meses

Hz: 50/60Hz

Motor: 4 Tiempos, Gasolina de 15.0 HP OHV TOTAL

Peso (Kg): 92 Kg

¿Dónde usarlo?: Construcción en áreas sin acceso a electricidad

Advertencia: Conectar aparatos que estén al 30% debajo de la capacidad del generador, ya que si no se quema, ejemplo soldadora de 9000 watt no puedes conectarlo con un generador de 8000watt porque debe estar 30% abajo es de decir 5600 watts máximo

Características: Panel de control completo fácil de usar. Industrial, Interruptor automático AC. Fácil de mover gracias a su estilo carretilla. Gran depósito de combustible de metal con filtro.

Código: UTP180006

Color: Turquesa

Embalaje de proveedor: Master pack 1 unid/caja peq. Unid

Fase: Monofásico

HP: 15.0 HP

Línea de la bobina: Alambre de cobre

Observaciones: Recuerde que los generadores portátiles no están diseñados para operar de forma continua durante 24 horas. Se recomienda un uso no mayor de 12 horas continuas con intervalos de 2 a 3 horas de descanso

Potencia Máxima: 8000 W



Potencia Nominal: 6500 W

RPM: 3600 RPM

Tipo de Combustible: Gasolina

Voltaje: 110 - 220V~50/60Hz

Watts: 8000 W

Recomendaciones: Usar aceite 10W30 Cambie el aceite de su generador portátil de conformidad con las recomendaciones del fabricante o cada 100 horas de uso

Tipo: Generadores

Usos: Multiproposito

Volumen de tanque: 25L