

## FICHA TÉCNICA

Multímetro Digital Rango Automático De 20000 Conteos. Con Retención De Datos. Resistencia 200.00Ω. Detección De Voltaje Sin Contacto.



**CÓDIGO:**  
**TMT5410003**



**\*Nombre:** Multímetro digital rango automático de 20000 conteos

**Cantidades por caja:** Caja grande 24 Caja chica 12

**Características:** Con Retención De Datos. Resistencia 200

**Código de Barras:** 6942210224859

**Código de producto:** TMT5410003

**Color:** Turquesa

**Garantía:** 1 año

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Peso (Kg):** 1.29

**Presentación:** Caja de plastico

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Voltímetro / Multímetro

**Usos:** Profesional

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Multímetro Digital Rango Automático

- Pantalla: True Rms 20000 Cuentas.
- Rango Automático.
- Corriente Dc/Ac: 200.00Ua/2000.0Ua/20.000Ma/200.00Ma/10.000A.
- Voltaje Dc: 200.00Mv/2.0000V/20.000V/200.00V/1000.0V.
- Voltaje Ac: 200.00Mv/2.0000V/20.000V/200.00V/750.0V.
- Resistencia: 200.00Ω/2.0000Kw/20.000Kw/200.00Kw/2.0000Mw/20.000Mw/100.00 Mω.
- Capacitancia: 20.00Nf/200.0Nf/2.000Uf/20.00Uf/200.0Uf/2.000Mf/20.00Mf.
- Frecuencia: 200.00Hz/2.0000Khz/20.000Khz/200.00Khz/2.0000Mhz/10.000Mhz.
- Ciclo De Trabajo: 1%~99%.
- Temperatura: -40.0~1000.0 (-40.0~1832.0).
- Detección De Voltaje Sin Contacto.
- Distinción De Línea Viva O Línea Neutra.
- Retención De Datos.

- Lowz.
- Función De Fase.
- Prueba De Diodo.
- Prueba De Continuidad.
- Con Función De Luz De Fondo.
- Con Función De Linterna.
- Con Indicador De Batería Baja.
- Con Indicador Led En El Conector De Entrada.
- Con 2 Pilas Lr6 Aa.
- Empacado En Caja De Plástico.

