



FICHA TÉCNICA

Medidor De Abrazadera Digital Ac/Dc 1000A, Pinza Amperimétrica Pantalla De 6000 Dígitos. Filtro De Paso Bajo. Con Retención De Datos.

CÓDIGO:
TMT7610002



***Nombre:** Medidor De Abrazadera Digital AC/DC 1000A, Pantalla De 6000 Dígitos

Cantidades por caja: Caja grande 20 Caja chica 10

Características: Filtro de paso bajo. Con Retención De Datos

Código de Barras: 6923736766429

Código de producto: TMT7610002

Color: Turquesa

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

Peso (Kg): 1.55

Presentación: Caja de plastico

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Medidores de Abrazadera

Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Medidor De Abrazadera Digital

- Pantalla A Color Va.
- Pantalla: Trur Rms 6000 Cuentas.
- Corriente Dc/Ac: 60A/600A/1000A.
- Voltaje Dc: 600Mv/6V/60V/600V/1000V.
- Voltaje Ac: 600Mv/6V/60V/600V/750V.
- Resistencia: 600Ω/6Kω/60Kω/600Kω/6Mω/60Mω.
- Capacitancia: 60.00Nf/600.0Nf/6.000Uf/60.00Uf/600.0Uf/6.000Mf/60.00Mf.
- Frecuencia: 10Hz/100Hz/1000Hz/10Khz/100Khz/1000Khz/10Mhz.
- Temperatura: -40.0□~1000.0□ (-40.0□~1832.0□).
- Retención De Datos.
- Lowz.
- Lpf (Filtro De Paso Bajo) (Vfd).
- Corriente De Arranque (Inrush Current).

- Función De Fase.
- Prueba De Diodo.
- Indicador De Batería Baja.
- Apagado Automático.
- Con 3 Pilas Lr03 Aaa.
- Empacado En Caja De Plástico.

